

## ПАСПОРТ

### 1. Наименование продукции (тип, марка, модель):

F-разъемы и переходники телекоммуникационные, произведенные под торговой маркой REXANT.

### 2. Область применения:

Разъемы и переходники предназначены для создания в коаксиальной линии (с волновым сопротивлением 50-75 Ом), соединений с телевизионным и видеоборудованием в промышленности и в быту, либо для полного отражения сигнала, в зависимости от назначения (соединитель, переходник/заглушка).

### 3. Комплектность:

Товар, упаковка.

### 4. Характеристики и параметры:

#### 4.1 Разъемы F

№	Артикул	Назначение	Особенность конструкции	Тип кабеля	Длина разъема	Способ монтажа	Материал корпуса
1	05-4001	F-соединитель «штекер»	с насечками	RG-58	19 мм	накрутка	никелированный сплав меди
2	05-4002	F-соединитель «штекер»	с насечками	RG-59	19 мм	накрутка	
3	05-4003	F-соединитель «штекер»	с насечками	RG-6	19 мм	накрутка	
4	05-4005	F-соединитель «штекер»	с резиновым уплотнителем	SAT, RG-6	20 мм	накрутка	
5	05-4007	F-соединитель «штекер»	с пином	RG-11	28,5 мм	накрутка	
6	05-4031	F-соединитель «штекер»		RG-6	19 мм	обжим	
7	05-4041	F-соединитель «штекер»		RG-6	21 мм	обжим	
8	05-4081	заглушка F		-		вставка	

#### 4.2 Переходники F

№	Артикул	Назначение	Тип разъема 1	Тип разъема 2	Особенности конструкции	Материал корпуса
1	05-4201	переходник	гнездо F	гнездо F	конструкция с кольцом	никелированный сплав меди
2	05-4202	переходник	штекер F	штекер F	-	
3	05-4203	переходник	штекер F	гнездо F	угловой формат	

### 5. Правила и условия монтажа:

После распаковывания необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений. Монтаж разъемов

производится на заранее подготовленный кабель, согласно способу, указанному в таблице п. 4.

**6. Сведения об ограничениях в использовании:**

Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.

**7. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):**

Товар безопасен при использовании по назначению. Не подвергать изделие химическому или механическому воздействию, предохранять от попадания посторонних предметов внутрь изделия.

**Товар не подлежит обязательному подтверждению соответствия.**

**8. Меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности продукции:**

Изделие ремонту и восстановлению не подлежит.

**9. Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования) и утилизации:**

Особых условий транспортировки не требует.

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественным уровнем влажности.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

**10. Дата изготовления, срок службы, гарантийный срок:**

Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделия.

Срок службы: не менее 5 лет.

Гарантийный срок: 12 месяцев.

**11. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними:**

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС-Группа»

Адрес импортера: 143441, Россия, Московская область, Красногорский район, д. Путилково, д. 11.