






ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
TRASSIR TR-MP24B-1AS



TRASSIR TR-MP24B-1AS – 23.8" профессиональный LED-монитор с разрешением FullHD, широким углом обзора, оснащенный HDMI и VGA интерфейсами, аудио разъёмом и динамиками, с настольным кронштейном для установки на рабочем месте и креплением VESA 100x100 для монтажа на стену.

Характеристики устройства

Модель	TR-MP24B-1AS
Диагональ	23,8"
Подсветка	ELED
Разрешение	1920x1080@100Hz
Яркость	300 кд/м ²
Контрастность	4000:1
Время отклика	5,5 мс
Цветность	16,7M
Углы обзора	178°
Интерфейсы	VGA, HDMI, 3.5 audio
Материал корпуса	ABS
Отверстие для установки на стену	100 x 100 мм
Динамики	Да
Питание	DC 12В (3A)
Потребляемая мощность	36 Вт
Рабочая температура	0°C...40°C
Рабочая влажность	20 – 85%
Размер устройства	539,7 x 45,8 x 319,1 мм
Размер упаковки	620 x 115 x 475 мм
Вес БРУТТО	4,1 кг
Вес НЕТТО	2,5 кг

Комплектация

- Монитор 1 шт.
- Подставка 1 шт.
- Адаптер питания 1 шт.
- HDMI кабель 1 шт.
- Технический паспорт изделия 1 шт.

Гарантийное обслуживание

- Два года гарантии на устройство со дня продажи.
- При отсутствии гарантийного талона гарантийный срок определяется со дня продажи.

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов: это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 40 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

ДАТА ПРОДАЖИ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru