

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ**  
**TRASSIR Lanser 4-IP**  
**Видеорегистратор для IP-камер**

**Видеорегистраторы TRASSIR Lanser 4-IP** — пентаплексный сетевой видеорегистратор, с возможностью работы в автономном режиме.

**Спецификация**

Характеристики		Lanser IP-4
Каналов видео*		4
Разрешение / Скорость записи		4 канала до 5Мп
Поток на канал		до 5Мбит/с
Формат сжатия		H.264
Максимальное количество устройств на один регистратор:	В режиме CMS:	Не ограничено
	Воспроизведение основного потока из архива:	4 канала 1080P с битрейтом до 5Мбит/с
Подключение		Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
Управление PTZ		Да
Дуплексное аудио		Да
Габариты, мм		440x44.5x274
Температурный режим		-10...+55°C
Другое		1xUSB2.0, 1xUSB3.0
Вход Аудио		1xRCA
Выход Аудио		1xRCA
Видеовыходы		подключение 4-х IP-камер по сети (4 порта с PoE)
Видеовыходы		1xHDMI, 1xVGA
Поддержка HDD		1xHDD 3,5' SATA
Встроенный детектор движения		Да
Автономная запись видео на HDD		Есть
Защита с использованием пароля		Есть
Поддержка сетевых протоколов		TCP/IP, HTTP, RTP, RTSP, ARP, ICMP, PPPoE, FTP, UDP, DNS, DDNS, SMTP, NTP, Static IP, 3G
Напряжение питания		48В (БП в комплекте)
Выходная мощность PoE		до 50Вт
Потребляемая предельная мощность		до 10Вт (без учета HDD и PoE)

\* - Поддерживаются IP-камеры, работающие по протоколам ONVIF и RTSP. Список поддерживаемых IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте [www.dssl.ru](http://www.dssl.ru).

**Правила эксплуатации**

- › Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -10 до +55 (°C).
- › Запрещено подключение других приборов к блоку питания дополнительно к устройству, так как это может вызвать превышение максимальной допустимой мощности.
- › Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
- › Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
- › Рекомендуются использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

**Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок устанавливается в размере 2 лет. Гарантийные обязательства действительны от даты продажи Товара конечному потребителю изделия в течение всего гарантийного срока на Товар. При выходе из строя Товара в период гарантийного срока эксплуатации Покупатель имеет право на бесплатный ремонт за исключением не гарантийных случаев, который осуществляется в Сервисном центре Компании DSSL.

Гарантийным является случай дефекта (потери работоспособности) любого из компонентов гарантийного оборудования, за исключением:

- механических повреждений, включая случайные, полученных в результате использования неоригинальных запасных частей, обслуживания или модификации оборудования кроме как авторизованным сервисным центром;
- дефектов, возникших как следствие очевидных нарушений условий эксплуатации;
- дефектов, возникших в результате нормального износа/старения (расходные материалы), заявленных в течение гарантийного периода.

**Сервисные центры Компании DSSL:**

<b>г. Москва,</b> ул.Хромова, 36. Тел.: +7(495) 783-72-87	<b>г. Санкт-Петербург,</b> ул.Бобруйская, 5, оф 4. Тел.: (812) 542-39-48	<b>г.Нижний Новгород,</b> ул. Премудрова, д.31а, оф.21 Тел.: (831) 228-64-51	<b>г. Краснодар,</b> ул. Селезнёва д. 204/2, оф.203 Тел.: (861) 218-68-18	<b>г. Киев,</b> ул. Глубочицкая, 44Е, оф.14 Тел.: +380 (44) 591-56-83
---	--	--	---	---