

## Технические характеристики

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Модель                     | TR-D2253WDZIR7   |
| Матрица                    | 1/2.8" CMOS STARVIS 5Мп  |
| Разрешение                 | 5MP(2592x1920) 4MP(2560x1440)<br>3MP(2304x1280) 2MP(1920x1280) |
| Скорость трансляции        | 5MP/4MP/3MP/2MP@25fps  |
| Электронный затвор         | 1/2 ~ 1/1 000 с  |
| Режим «День/Ночь»          | Механический ИК-фильтр   |
| Чувствительность           | 0.002Лк (F1.3)   |
| ИК-подсветка               | до 70 метров   |
| Объектив (мм)              | 2.7 - 13.5 (мотор-зум)   |
| Углы обзора (гор./верт.)   | 93°-29° / 69°-22°  |
| Настройка осей             | Поворот: 0°-360°<br>Наклон: 0°-105°<br>Вращение: 0°-360°       |
| WDR                        | Real WDR (120dB)   |
| Шумоподавление             | 3D DNR   |
| Стандарты сжатия           | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264                                |
| Битрейт                    | до 8Mbps   |
| Встроенный видеонаблюдение | MicroSD до 128Гб   |
| Аудио                      | Встроенный микрофон<br>Аудиовход / Аудиовыход                  |
| Тревожные входы/выходы     | 1 / 1  |
| Коридорный режим           | Да   |
| Аппаратная аналитика       | Да   |
| Питание                    | PoE (802.3af) / 12V DC   |
| Класс PoE                  | 0  |
| Максимальное потребление   | DC: 8.3Вт<br>PoE: 9.6Вт  |
| Материал корпуса           | Металл   |
| Размеры (мм)               | 234.33x77.5x73.4   |
| Вес НЕТТО/БРУТТО (г)       | 635 / 830  |
| Защита                     | IP67, IK08   |
| Подавитель перенапряжения  | TVS 4000V  |
| Рабочая температура        | -40°C ... +60°C  |

## Адреса сервисных центров

**г. Москва,**  
Переведеновский пер., 17к3  
+7(495)783-72-87

**г. Нижний Новгород,**  
ул. Премудрова, 31а  
+7(831)228-64-51

**г. Санкт-Петербург**  
ул. Бобруйская, 5  
+7(812)339-89-29

**г. Новосибирск,**  
3-й пер. Крашенинникова, 3/1  
+7(383)355-99-39

**г. Владивосток,**  
ул. Семеновская, 7г  
+7(423)249-28-29

**г. Ярославль,**  
ул. Полушкина Роща, 16с81  
+7(4852)69-53-75

**г. Самара,**  
ул. Авроры, 150/1  
+7(846)207-43-68

**г. Киев,**  
ул. Глубочицкая, 44Е  
+380(44)591-56-83

**г. Краснодар,**  
ул. Молодежная, 25  
+7(861)203-38-68

**г. Казань,**  
пр-т Ямашева, 36  
+7(843)205-36-57

**г. Екатеринбург,**  
ул. Фурманова, 35а  
+7(343)257-26-43

**г. Ростов-на-Дону,**  
Буденновский пр-т, 3  
+7(863)303-36-84

**г. Волгоград,**  
ул. 7-Гвардейская, 19  
+7(8442)78-01-35

**г. Воронеж,**  
Московский пр-т, 53  
+7(473)204-51-12

**г. Уфа,**  
ул. Луганская, 6  
+7(347)214-90-31

**г. Алматы,**  
ул. Каблукова, 270/4  
+7(727)350-52-46

Адреса других сервисных центров вы можете найти на сайте:  
[www.dsssl.ru/service/](http://www.dsssl.ru/service/)


Дата \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_

Не пытайтесь разбирать камеру, если камера не работает,  
обратитесь по месту приобретения или в сервисный центр.

## TR-D2253WDZIR7

Уличная IP-камера с ИК-подсветкой

# TRASSIR®



**Примечание:**

**Перед подключением камеры прочитайте данное  
Руководство пользователя!**

## Введение

Поздравляем вас с приобретением IP-камеры TR-D2253WDZIR7. Пожалуйста, перед началом эксплуатации, ознакомьтесь с руководством на камеру.

## Ключевые особенности

- Поддержка кодека H.265+
- Широкий динамический диапазон (Real WDR 120dB)
- ИК-подсветка до 70 метров
- Встроенный видеоархив (Edge Storage) - локальная запись на карту MicroSD до 128 Гб\*
- Двусторонний аудиоканал (встроенный микрофон и линейный вход/выход)
- Тревожные входы/выходы: 1/1
- Протоколы: TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, UPnP, SMTP, NTP, Onvif
- Аппаратная аналитика: Детектор лиц; Детектор людей; Детектор пересечения линий; Контроль области; Подсчет посетителей; Детектор праздноватания; Детектор автомобилей
- Питание 12В DC или PoE

\* Карта памяти в комплект поставки не входит

## Комплектация

1. IP-камера ..... 1 шт.
2. Руководство пользователя ..... 1 шт.
3. Комплект крепежа ..... 1 шт.

### Внимание!

Блок питания должен соответствовать требованиям: выходное напряжение, ток, полярность и рабочая температура. При использовании камеры в условиях грозы обратите внимание на наличие громоотвода или отключите разъем питания.


Избегайте использования устройств при слишком высоких или слишком низких температурах. Не устанавливайте камеру вблизи радиаторов и обогревателей. Не направляйте объектив камеры на солнце или яркие объекты. Это может повредить матрицу.

## Подключение

Для начала работы с IP-камерой необходим ПК, подключенный к локальной сети, с установленной ОС Windows и браузером Internet Explorer версии 8 или выше.

1. Подключите камеру к сети.
2. При подключении камеры через коммутатор, не поддерживающий PoE, подключите к разъему питания сетевой адаптер.

## Размеры



## Настройка IP-адреса камеры:

Для подключения к IP-камере, ПК должен находиться в той же локальной сети, что и камера. При этом IP-адрес камеры, компьютера и любых других устройств в сети не должны совпадать.

Сетевые настройки IP-камеры по умолчанию:

- IP-адрес камеры: 192.168.1.188;
- Маска подсети: 255.255.0.0;
- Шлюз: 192.168.1.1;
- HTTP-порт: 80;
- имя пользователя: admin;
- пароль: admin.

Пример сетевых настроек ПК:

- IP-адрес: 192.168.1.10;
- Маска подсети: 255.255.0.0.

Существует три варианта настройки камеры:

1. Сменить IP-адрес камеры вручную.  
Для этого запустите Internet Explorer, подключитесь к IP-камере и введите имя пользователя. Зайдите в соответствующий пункт меню и смените сетевые настройки IP-камеры.
2. Настроить IP-адрес камеры с помощью утилиты быстрой конфигурации, которую можно скачать с сайта [www.dssl.ru](http://www.dssl.ru) в разделе Программное обеспечение.
3. Изменить настройки IP-камеры используя профессиональное ПО TRASSIR.

Срок службы данного изделия составляет 5 лет.

Подробную инструкцию по настройке камеры смотрите в руководстве пользователя, которое можно скачать с сайта [www.dssl.ru](http://www.dssl.ru) в разделе Техническая документация.

Подключите камеру к облачному сервису TRASSIR Cloud и абсолютно бесплатно просматривайте видео на экране вашего мобильного телефона.