

HIKVISION®



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Док-станция для портативных регистраторов

DS-MH4172I/2T



www.hikvision.ru

Спецификации

	DS-MH4172I/2T
Система	
ОС	WIN10, 64битная
Тип ЦПУ	4 ядра
RAM	4Гб
ROM	32Гб, EMMC
HDD	2Тб
Интерфейсы	
Динамики	2
USB	2 x USB3.0, 2 x USB2.0
HDMI	2
Аудио	Вход/ Выход
VGA	1
RS-232	1
RJ45	2
Индикаторы	
Системные	Питание, HDD, Сеть
Индикаторы статуса	8 ячеек для заряда устройств + передачи данных
Основное	
Потребление	200Вт
Портативные камеры	Подключение до 8 портативных камер
Материал	Металлическая основная часть
Цвет	Черный
Размеры	400 x 300 x 110мм

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.