



www.controlgate.ru

ПАСПОРТ



Замок электромагнитный CG-ACS-LCK2

1. Общая информация

Замок электромагнитный ControlGate CG-ACS-LCK2 (далее замок) - адресный, электромагнитный нормально открытый замок с управляемый контроллером СКУД, по протоколу OSDP. Замок поддерживает возможность шифрования AES128.

Благодаря использованию протокола OSDP в системах контроля доступа стало возможным:

- централизованное конфигурирование устройств
- контроль состояния OSDP устройств
- повышение безопасности за счет использования шифрования
- упрощение и удешевления внедрения за счет снижения количества кабельной продукции

В ассортименте продукции компании ControlGate, помимо замка, имеется дополнительное оборудование, интегрированное в единую экосистему с контроллерами доступа ControlGate посредством протокола OSDP. К этому дополнительному оборудованию относятся считыватели, кнопки выхода, конвертеры интерфейсов, модули сопряжения турникета и другие, обеспечивая комплексную систему управления доступом с управлением по OSDP.

Конфигурирование замка осуществляется через контроллер доступа CG-ACS-R4 или с помощью преобразователя интерфейсов USB<->RS485 через специализированное программное обеспечение ControlGate OSDP tools, которое можно скачать на официальном сайте controlgate.ru



Не допускается установка и эксплуатация замка без защиты в условиях воздействия агрессивных сред, производственной пыли, а также во взрывоопасных помещениях.

2. Технические характеристики

Модель	CG-ACR-CLK2
Тип замка	Электромагнитный
Тип установки	накладной
Индикатор	зеленый, красный
Датчик состояния двери	наличие
Сила удержания	280 кг
Интерфейс связи с контроллером СКУД	1 шт RS-485 с протоколом OSDP
Максимальная длина линии RS-485, не более	1200 м
Степень защиты корпуса замка по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013)	IP54
Габаритные размеры замка (ДхШхВ)	250x48x27 мм
Номинальное напряжение питания	12 В
Максимальный потребляемый ток	0,5 А
Диапазон рабочих температур	-20 ... +65 °С при влажности не более 90% (без конденсата)

Масса устройства, не более	1,9 кг
Материал корпуса	Анодированный алюминий + металл

3. Комплектация

1	Замок электромагнитный CG-ACS-LCK2	1 шт.
2	Ответная планка	1 шт.
3	Паспорт устройства	1 шт.

4. Условия хранения и эксплуатации

При хранении электромагнитного замка в заводской упаковке необходимо руководствоваться условиями хранения по ГОСТ 15150 при температуре окружающей среды в диапазоне от -20 до +70 °С и влажности не более 90% (без конденсата). Не допускается хранение в агрессивных средах.

5. Техническое обслуживание

Для предотвращения возможных проблем, рекомендуется проводить профилактические мероприятия 1 раз в 3 месяца, включающие в себя проверку качества соединений проводов замка и очистку корпуса устройства от поверхностных загрязнений.



Техническое обслуживание требуется производить на отключенном от электропитания оборудовании.

6. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует работу замка требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Срок службы замка – не менее 5 лет. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год.

Гарантийные обязательства утрачивают свою силу в следующих случаях:

- истёк гарантийный срок оборудования;
- отсутствует, повреждена либо не читается наклейка с серийным номером на оборудовании;
- на оборудовании присутствуют повреждения, связанные с нарушением правил хранения, транспортировки, установки, подключения или эксплуатации;
- оборудование повреждено в следствии пожара, наводнения, удара молнии;

- присутствуют следы ремонта не в авторизированном сервисном центре или вмешательства;
- на плате устройства обнаружены механически повреждённые, сгоревшие или отсутствующие компоненты, перебитые или сгоревшие дорожки;
- повреждения от воздействия высоких температур, коррозии, попадания внутрь оборудования посторонних предметов, веществ, жидкостей или насекомых.

В течение гарантийного срока устранение неисправностей, возникших не по вине потребителя, производится бесплатно на предприятии изготовителя. Изготовитель оставляет за собой право отремонтировать неисправное изделие или заменить его на новое. Срок ремонта определяется Изготовителем при сдаче оборудования в ремонт и не превышает действующим законодательством РФ.

Расходы по отправке Покупателю из ремонта оборудования несет Покупатель, если иное не оговорено в договоре на поставку изделия.

7. Сведения о производителе

Разработчик	ООО «Контролгейт»
Юридический адрес	353561, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Степная 3/2
Производитель	ООО «Технологии Автоматизации Управления»
Юридический адрес	350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Максима Горького, д. 143, офис 2
Сервисный центр	353561, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Степная 3/2
Телефон	+7 499 705-04-05
Электронная почта	info@controlgate.ru
Сайт	www.controlgate.ru

8. Свидетельство о приемке

Замок электромагнитный CG-ACS-LCK2 изготовлен в соответствии с требованиями государственных стандартов и действующей технической документацией, признан годным для эксплуатации.



дата

подпись