



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR TR-RU01D



TRASSIR TR-RU01D — контрольный настольный считыватель сверхвысокочастотных (UHF) меток с возможностью считывания и записи. Соответствует протоколам EPC global UHF Class 1 Gen 2, ISO 18000-6C. Готов к работе сразу после подключения к компьютеру по USB.

Характеристики устройства

Характеристики считывателя	
Поддерживаемые ОС	Windows, Trassir OS 2.0
Интерфейсы	USB, Wiegand 26
Частота считывания	865–868 МГц
Типы карт	UHF-метки, UHF-карты
Поддерживаемые стандарты	UHF европейского стандарта
Дальность считывания	0–5 см
Питание	5 В, от USB-порта ПК
Рабочий ток	От 50 до 300 мА
Материал корпуса	пластик
Габариты без упаковки	107 x 107 x 23 мм (±2мм)
Рабочие температуры	от -10 до +60°C
Температура хранения	от -20 до +60°C

Комплектация

- Контрольный считыватель TR-RU01D 1 шт.
- USB-кабель 1 шт.
- Технический паспорт изделия 1 шт.

Гарантийное обслуживание

- 24 месяца со дня продажи.